

## 典型应用

照明系统控制、油泵控制、喇叭控制、  
A/C压缩离合器控制、加热控制、电源控制、  
雨刮控制、风扇控制等



## 特性

- 工作温度高达125°C
- 具有一组常开、一组转换触点形式
- 2.8mm快连接式引出端
- 符合RoHS、ELV指令

## 性能参数

触点形式	一组常开(1H)、一组转换(1Z)	环境温度	-40°C ~ 125°C
接触压降	NO端:典型值20mV,最大值250mV(10A下测量) NC端:典型值25mV,最大值250mV(10A下测量)	振动 <sup>(5)(8)</sup>	10Hz ~ 1000Hz 19.8m/s <sup>2</sup>
最大连续电流 <sup>(1)(8)</sup>	30A(125°C, 1h)	冲击 <sup>(5)(8)</sup>	1000m/s <sup>2</sup>
最大切换电流 <sup>(8)</sup>	接通(NO): 100A <sup>(2)</sup> 断开(NO): 30A(阻性, 13.5VDC)	阻燃 <sup>(6)</sup>	符合UL94-HB或更好(符合FMVSS 302标准要求)
最大切换电压	详见允许最大负载范围曲线	引出端形式	2.8mm 快连接式引出端 <sup>(9)</sup>
最小负载	1A 6VDC	封装形式	塑封型、防尘罩型
电耐久性	详见触点参数表	重量	约20g
机械耐久性	1x10 <sup>7</sup> 次 300次/分钟	机械性能	外壳保持力: (拉和压) ≥ 200N 引出脚保持力: (拉和压) ≥ 100N 引出脚抗弯曲力: (各方向) ≥ 10N <sup>(7)</sup>
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)		
介质耐压 <sup>(3)</sup>	触点间: 500VAC 线圈与触点间: 500VAC		
动作时间 <sup>(8)</sup>	典型值: 4ms 最大值: 10ms (额定电压下测量)		
释放时间 <sup>(4)(8)</sup>	典型值: 3ms 最大值: 10ms		

备注: (1) 针对常开触点, 在线圈施加100%额定电压时测量所得;  
 (2) 灯负载浪涌峰值电流;  
 (3) 1min, 漏电流小于1mA;  
 (4) 由额定电压阶跃到0VDC, 且没有线圈抑制电路时测量;  
 (5) 在激励时, 常开触点断开时间小于1ms; 在不激励时, 常闭触点断开时间小于1ms, 同时常开触点不能闭合;  
 (6) FMVSS 302: 美国联邦机动车安全标准;  
 (7) 测试点为距离引出脚末端2mm处, 当移除测试力后, 引出脚变形应小于0.5mm;  
 (8) 该参数只适用于线圈电压为12VDC规格的继电器。  
 (9) 安装继电器时禁止使用橡胶锤、橡胶棒等硬物敲击, 否则会导致继电器损坏。

触点参数<sup>(2)</sup>

触点负 载电压	负载类型		触点负载电流 A		通断比		电耐久性 (次)	触点材料	触点接线图 <sup>(1)</sup>	试验环境 温度
			1Z	1H	接通 s	断开 s				
	常开	常闭								
13.5VDC	阻性	接通	20	10	20	2	2	$1 \times 10^5$	AgSnO <sub>2</sub>	见图1
		断开	20	10	20					
	灯	接通	100	—	100	2	2	$1 \times 10^5$	AgSnO <sub>2</sub>	见图2
		断开	20	—	20					
	感性	接通	40	20	40	2	2	$1 \times 10^5$	AgSnO <sub>2</sub>	见图3
		断开	20	10	20					
	阻性	接通	20	10	20	2	2	$1 \times 10^5$	AgSnO <sub>2</sub>	见图1
		断开	20	10	20					
27VDC	阻性	接通	20	10	20	2	2	$1 \times 10^5$	AgSnO <sub>2</sub>	见图1
		断开	20	10	20					





宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2018 Rev. 1.00

备注:(1) 触点接线图如下所示(常开、常闭负载测试采用不同样品分开测试):



(2) 本表中负载仅针对线圈不带并联二极管、稳压管等元件的情况，如需使用并联二极管、稳压管等元件，请与宏发联系以便获得更多的支持；当使用负载条件与本表不相符时，请将相应详细使用条件提供给宏发以获取更多的支持。

线圈参数								23°C
额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	线圈电阻 $x(1\pm10\%) \Omega$	并联电阻 $x(1\pm5\%) \Omega$	等效电阻 $\Omega$	继电器功耗 W	允许最大线圈电压 <sup>(1)</sup>	VDC
							23°C	85°C
12	≤7.2	≥1.2	109	—	—	1.3	20.4	14.9
12	≤7.2	≥1.2	109	680	93.9	1.5	20.4	14.9
24	≤14.4	≥2.4	360	—	—	1.6	36	28
24	≤14.4	≥2.4	360	2700	317.6	1.8	36	28

备注：(1) 触点无负载电流情况下时，继电器线圈允许施加的最大连续工作电压。

## 订货标记示例

继电器型号	HFV9 /	012	-1H	S	R	(XXX)
线圈电压	012: 12VDC	024: 24VDC				
触点形式	1H: 一组常开	1Z: 一组转换				
封装形式	S: 塑封型	无: 防尘罩型				
线圈并联元件	R: 并联瞬态抑制电阻	无: 无并联元件				
特性号 <sup>(1)</sup>	XXX: 客户特殊要求	无: 标准型				


备注：(1) 客户特殊要求由我司评审后，按特性号的形式标识。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

## 外形图

HFV9/1111-1H111(XXX)




备注：引出脚垂直度为0.3mm。

## 外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

### 外形图


HFV9/11111-1Z111(XXX)




备注: 引出脚垂直度为0.3mm。

### 接线图

HFV9/11111-1H111(XXX)




HFV9/11111-1Z111(XXX)



## 性能曲线图

### 1. 线圈连续通电电压范围




#### 说明:

- (1) 继电器线圈施加最大连续工作电压时, 触点应没有负载。
- (2) 本图以12VDC线圈电压规格为例。
- (3) 线圈最大允许温度为180°C, 考虑到电阻法所测量的线圈温升是平均值, 推荐在不同使用环境、不同线圈电压、不同负载条件下测量时, 线圈温度应小于170°C。
- (4) 当线圈实际工作电压超出曲线规定范围时, 请联系宏发并提供详细使用条件。

## 性能曲线图


### 2. 允许最大负载范围 (23°C)



#### 说明:

- (1) 本图以12VDC规格常开触点为例，本图电流为阻性。
- (2) 产品按触点参数表进行负载与耐久性试验，当实际使用的负载电压、电流、动作频率任一项与触点参数表不同时，请重新进行确认试验。

### 3. 电耐久性试验环境温度曲线



#### 说明:

- (1) 最低温度为 -40°C。
- (2) 最高温度为 125°C。

#### 声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。

当宏发与客户之间有经双方认定的详细规则（如技术规格书、PPAP等文件）时，与产品相关的说明和要求按详细规范执行。

对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。